

### 3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

### 4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **5**

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **2**

### 5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

**ТУ 27.33.13.130-061-99856433-2024**

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

# ЗЭТАРУС

АО "ЗЭТА" [www.nzeta.ru](http://www.nzeta.ru)  
Сделано в России

**ТНВЭД: 8536908500**

**ОКПД2: 27.33.13.130**

**Проводники заземляющие тип П**

**ТУ 27.33.13.130-061-99856433-2024**

**ПАСПОРТ**

**ЗЭТА.011.210.000 ПС**



Новосибирская область, Краснообск г. 2025 г.

1. Назначение

1.1. Проводники заземляющие предназначены для преднамеренного соединения металлических заземляемых частей электрооборудования с заземлителем, шиной заземления или устройством выравнивания электрических потенциалов.

2. Технические характеристики

- 2.1. Основные технические данные представлены в таблице 1.
- 2.2. Климатическое исполнение УХЛЗ, Т2.
- 2.3. Описание конструкции: проводник заземляющий выполнен из голого медного луженого провода типа ПМЛ или АМГ-Т класса гибкости 4 или 5 с установленными на одном или на двух концах провода кабельными медными лужеными наконечниками.
- 2.4. Проводники заземляющие выпускаются в 2х основных исполнениях с одним наконечником или с двумя.



Таблица 1

| Артикул   | Наименование продукции                                   | Сечение проводника, мм2 | Длина проводника L, мм | Номер исполнения / диаметр контактного стержня наконечника D, мм |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| zetal1213 | Проводник заземляющий П-150 S=6 мм (с двумя након.)      | 6мм2                    | 150                    | 2 / 5                                                            |
| zetal1284 | Проводник заземляющий П-200 S=16 мм (с двумя након.)     | 16мм2                   | 200                    | 2 / 8                                                            |
| zetal1215 | Проводник заземляющий П-200 S=6 мм (с двумя након.)      | 6мм2                    | 200                    | 2 / 5                                                            |
| zetal1216 | Проводник заземляющий П-250 S=6 мм (с двумя након.)      | 6мм2                    | 250                    | 2 / 5                                                            |
| zetal1280 | Проводник заземляющий П-300 S=25 мм (с двумя након.)     | 25мм2                   | 300                    | 2 / 8                                                            |
| zetal1219 | Проводник заземляющий П-300 S=6 мм (с двумя након.)      | 6мм2                    | 300                    | 2 / 5                                                            |
| zetal1260 | Проводник заземляющий П-300 S=16 мм(с двумя након.)      | 16мм2                   | 300                    | 2 / 8                                                            |
| zetal1210 | Проводник заземляющий П-1 S=6 мм (L308мм с одним након.) | 6мм2                    | 308                    | 1 / 5                                                            |
| zetal1220 | Проводник заземляющий П-350 S=6 мм (с двумя након.)      | 6мм2                    | 350                    | 2 / 5                                                            |
| zetal1221 | Проводник заземляющий П-400 S=6 мм (с двумя након.)      | 6мм2                    | 400                    | 2 / 5                                                            |
| zetal1261 | Проводник заземляющий П-400 S=16 мм (с двумя након.)     | 16мм2                   | 400                    | 2 / 8                                                            |
| zetal1262 | Проводник заземляющий П-500 S=16 мм (с двумя након.)     | 16мм2                   | 500                    | 2 / 8                                                            |
| zetal1225 | Проводник заземляющий П-500 S=6 мм (с двумя након.)      | 6мм2                    | 500                    | 2 / 5                                                            |
| zetal1286 | Проводник заземляющий П-500 S=25 мм (с двумя након.)     | 25мм2                   | 500                    | 2 / 8                                                            |
| zetal1251 | Проводник заземляющий П-500 S=16 мм (с одним након.)     | 16мм2                   | 500                    | 1 / 8                                                            |
| zetal1226 | Проводник заземляющий П-550 S=6 мм (с двумя након.)      | 6мм2                    | 550                    | 2 / 5                                                            |
| zetal1290 | Проводник заземляющий П-600 S=16 мм (с двумя након.)     | 16мм2                   | 600                    | 2 / 8                                                            |
| zetal1228 | Проводник заземляющий П-650 S=6 мм (с двумя након.)      | 6мм2                    | 650                    | 2 / 5                                                            |
| zetal1229 | Проводник заземляющий П-700 S=6 мм (с двумя након.)      | 6мм2                    | 700                    | 2 / 5                                                            |
| zetal1230 | Проводник заземляющий П-750 S=6 мм (с двумя након.)      | 6мм2                    | 750                    | 2 / 5                                                            |
| zetal1252 | Проводник заземляющий П-800 S=16мм (с одним након.)      | 16мм2                   | 800                    | 1 / 8                                                            |
| zetal1287 | Проводник заземляющий П-800 S=16мм (с двумя након.)      | 16мм2                   | 800                    | 2 / 8                                                            |
| zetal1232 | Проводник заземляющий П-800 S=6 мм (с двумя након.)      | 6мм2                    | 800                    | 2 / 5                                                            |
| zetal1271 | Проводник заземляющий П-800 S=25мм (с одним након.)      | 25мм2                   | 800                    | 1 / 8                                                            |
| zetal1234 | Проводник заземляющий П-900 S=6 мм (с двумя након.)      | 6мм2                    | 900                    | 2 / 5                                                            |
| zetal1211 | Проводник заземляющий П-1000 S=6 мм (с двумя након.)     | 6мм2                    | 1000                   | 2 / 5                                                            |
| zetal1282 | Проводник заземляющий П-1000 S=25мм (с двумя након.)     | 25мм2                   | 1000                   | 2 / 8                                                            |
| zetal1253 | Проводник заземляющий П-1000 S=16мм (с одним након.)     | 16мм2                   | 1000                   | 1 / 8                                                            |
| zetal1288 | Проводник заземляющий П-1000 S=16мм (с двумя након.)     | 16мм2                   | 1000                   | 2 / 8                                                            |
| zetal1214 | Проводник заземляющий П-1500 S=6 мм (с двумя након.)     | 6мм2                    | 1500                   | 2 / 5                                                            |