

Таблица Аналогов кабельных муфт

ЗЭТАРУС и Raychem

Концевые муфты до 1 кВ

Муфта ЗЭТАРУС	Муфты Raychem			
	С наконечниками		Без наконечников	
Тип	сечение	Тип*	сечение	тип
4 ПКВ(Н)Тп			4-35	ЕРКТ-0015
	25-70	ЕРКТ-0031-L12	25-70	ЕРКТ-0031
	50-150	ЕРКТ-0047-L12	70-150	ЕРКТ-0047
	120-240	ЕРКТ-0063-L12	120-240	ЕРКТ-0063
4 ПКВ(Н)Тп(б)			4-35	ЕРКТ-0015-CEE01
	25-70	ЕРКТ-0031-L12-CEE01	25-70	ЕРКТ-0031-CEE01
	50-150	ЕРКТ-0047-L12-CEE01	70-150	ЕРКТ-0047-CEE01
	120-240	ЕРКТ-0063-L12-CEE01	120-240	ЕРКТ-0063-CEE01
5 ПКВ(Н)Тп			10-35	POLT-01/5X 10-35
	35-70	POLT-01/5X 35- 70-L12	35-70	POLT-01/5X 35-70
	70-120	POLT-01/5X 70-120-L12	70-120	POLT-01/5X 70-120
	150-240	POLT-01/5X150-240-L12	150-240	POLT-01/5X150-240
5 ПКВ(Н)Тп(б)			10-35	POLT-01/5X 10- 35-CEE01
	35-70	POLT-01/5X 35- 70-L12-CEE01	35-70	POLT-01/5X 35- 70-CEE01
	70-120	POLT-01/5X 70-120-L12-CEE01	70-120	POLT-01/5X 70-120-CEE01
	150-240	POLT-01/5X150-240-L12-CEE01	150-240	POLT-01/5X150-240-CEE01
3КВ(Н)Тп1	25-70	GUST-01/3x 25- 70/ 750-L12	25-70	GUST-01/3x 25- 70/ 750
	70-120	GUST-01/3x 70-120/ 750-L12	70-120	GUST-01/3x 70-120/ 750
	120-240	GUST-01/3x120-240/ 750-L12	120-240	GUST-01/3x120-240/ 750
4КВ(Н)Тп1	25-70	GUST-01/4x 25- 70/ 750-L12	25-70	GUST-01/4x 25- 70/ 750
	70-150	GUST-01/4x 70-150/ 750-L12	70-150	GUST-01/4x 70-150/ 750
	120-240	GUST-01/4x120-240/ 750-L12	120-240	GUST-01/4x120-240/ 750-L12

*L12-отверстие для крепления наконечника, по заказу L16, ** CEE01 - броня

Концевые муфты до 10 кВ

Муфты	Муфты Raychem
-------	---------------

ЗЭТАРУС				
Тип	С наконечниками		Без наконечников	
	сечение	Тип*	сечение	тип
3КВТп 10	25-50	GUST-12/ 25- 50/ 800-L12	25-50	GUST-12/ 25- 50/ 800
	70-120	GUST-12/ 70-120/ 800-L12	70-120	GUST-12/ 70-120/ 800
	150-240	GUST-12/150-240/ 800-L12	150-240	GUST-12/150-240/ 800
3КНТп 10	25-50	GUST-12/ 25- 50/ 800-L12	25-50	GUST-12/ 25- 50/ 800
	70-120	GUST-12/ 70-120/ 800-L12	70-120	GUST-12/ 70-120/ 800
	150-240	GUST-12/150-240/ 800-L12	150-240	GUST-12/150-240/ 800
1ПКВТ 10, комплект на 3 фазы	25-70	POLT-12C/1XI-L12	25-95	POLT-12C/1XI
	70-150	POLT-12D/1XI-L12A	95-240	POLT-12D/1XI
	120-240	POLT-12D/1XI-L12B	240-500	POLT-12E/1XI
	185-400	POLT-12E/1XI-L16	500-800	POLT-12F/1XI
	500-630	POLT-12F/1XI-L20A		
1ПКНТ 10, комплект на 3 фазы	25-70	POLT-12C/1XO-L12	25-95	POLT-12C/1XO
	70-150	POLT-12D/1XO-L12A	95-240	POLT-12D/1XO
	120-240	POLT-12D/1XO-L12B	240-500	POLT-12E/1XO
	185-400	POLT-12E/1XO-L16	500-800	POLT-12F/1XO
	500-630	POLT-12F/1XO-L20A		

*Буквы А, В – типоразмер Райхемовского наконечника, ** Цифра 800 – длина разделки

Соединительные муфты 1 кВ

Муфты ЗЭТАРУС	Муфты Raychem			
	С соединителями		Без соединителей	
Тип	сечение	тип	сечение	тип
4ПСТ 1	10-35	POLJ-01/4X 10- 35	10-35	SMOE-81516
	25-70	POLJ-01/4X 25- 70	25-70	SMOE-81517
	70-120	POLJ-01/4X 70-120	70-120	SMOE-81518
	150-240	POLJ-01/4X150-240	150-240	SMOE-81519
4ПСТ(6) 1	10-35	POLJ-01/4X 10- 35-T	10-35	SMOE-81526
	25-70	POLJ-01/4X 25- 70-T	25-70	SMOE-81527
	70-120	POLJ-01/4X 70-120-T	70-120	SMOE-81528
	150-240	POLJ-01/4X150-240-T	150-240	SMOE-81529
5 ПСТ 1	10-35	POLJ-01/5X 10- 35	-	
	25-70	POLJ-01/5X 25- 70	-	
	70-120	POLJ-01/5X 70-120	-	
	150-240	POLJ-01/5X150-240	-	
5 ПСТ (6) 1	10-35	POLJ-01/5X 10- 35-T	-	
	25-70	POLJ-01/5X 25- 70-T	-	
	70-120	POLJ-01/5X 70-120-T	-	
	150-240	POLJ-01/5X150-240-T	-	
3СТП1	16-70	GUSJ-01/3x 16– 70	-	
	50-120	GUSJ-01/3x 50–120	-	
	120-240	GUSJ-01/3x120–240	-	
4СТП1	16-95	GUSJ-01/4x 16– 95	-	
	50-150	GUSJ-01/4x 50–150	-	
	120-240	GUSJ-01/4x120–240	-	
3СТП 10	25-50	GUSJ-12/ 35- 50	-	
	70-120	GUSJ-12/ 70-120	-	
	150-240	GUSJ-12/150-240	-	
1 ПСТ 10	25-70	POLJ-12/1x 25- 70	-	
	70-150	POLJ-12/1x 70-150	-	
	120-240	POLJ-12/1x 120-240	-	

	240-400	POLJ-12/1x 240-400	-	
	500	POLJ-12/1x 500	-	

Внимание!

- 1. У кабельных муфт ЗЭТАРУС и Raychem отличается диапазон сечений, поэтому внимательно выясняйте сечение кабеля, на которое нужна муфта, чтобы не ошибиться в подборе.**
- 2. Комплекты поставок муфт различны. Но при этом отличия не принципиальны, муфты обоих производителей по качеству материалов и по комплектации соответствуют всем необходимым нормам и стандартам. И прекрасно выполняют свою функцию: соединение или оконцевание кабеля.**