

3. Транспортировка и хранение

- 3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- 3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.
- 3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **5**
- 4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **2**

5. Свидетельство о приёмке

- 5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-061-99856433-2024

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

ТНВЭД: 8536908500

ОКПД2: 27.33.13.130

Проводники заземляющие тип П

ТУ 27.33.13.130-061-99856433-2024

ПАСПОРТ

ЗЭТА.011.210.000 ПС

1. Назначение

- 1.1 Проводники заземляющие предназначены для преднамеренного соединения металлических заземляемых частей электрооборудования с заземлителем, шиной заземления или устройством выравнивания электрических потенциалов.



2. Технические характеристики

2.1. Основные технические данные представлены в таблице 1.

2.2. Климатическое исполнение УХЛЗ, Т2.

2.3. Описание конструкции: проводник заземляющий выполнен из голого медного луженого провода типа ПМЛ или АМГ-Т класса гибкости 4 или 5 с установленными на одном или на двух концах провода кабельными медными лужеными наконечниками.

2.4. Проводники заземляющие выпускаются в 2х основных исполнениях с одним наконечником или с двумя.



Таблица 1

Артикул	Наименование продукции	Сечение проводника, мм ²	Длина проводника L, мм	Номер исполнения / диаметр контактного стержня наконечника D, мм
zeta11213	Проводник заземляющий П-150 S=6 мм (с двумя након.)	6мм ²	150	2 / 5
zeta11284	Проводник заземляющий П-200 S=16 мм (с двумя након.)	16мм ²	200	2 / 8
zeta11215	Проводник заземляющий П-200 S=6 мм (с двумя након.)	6мм ²	200	2 / 5
zeta11216	Проводник заземляющий П-250 S=6 мм (с двумя након.)	6мм ²	250	2 / 5
zeta11280	Проводник заземляющий П-300 S=25 мм (с двумя након.)	25мм ²	300	2 / 8
zeta11219	Проводник заземляющий П-300 S=6 мм (с двумя након.)	6мм ²	300	2 / 5
zeta11260	Проводник заземляющий П-300 S=16 мм (с двумя након.)	16мм ²	300	2 / 8
zeta11210	Проводник заземляющий П-1 S=6 мм (L308мм с одним након.)	6мм ²	308	1 / 5
zeta11220	Проводник заземляющий П-350 S=6 мм (с двумя након.)	6мм ²	350	2 / 5
zeta11221	Проводник заземляющий П-400 S=6 мм (с двумя након.)	6мм ²	400	2 / 5
zeta11261	Проводник заземляющий П-400 S=16 мм (с двумя након.)	16мм ²	400	2 / 8
zeta11262	Проводник заземляющий П-500 S=16 мм (с двумя након.)	16мм ²	500	2 / 8
zeta11225	Проводник заземляющий П-500 S=6 мм (с двумя након.)	6мм ²	500	2 / 5
zeta11286	Проводник заземляющий П-500 S=25 мм (с двумя након.)	25мм ²	500	2 / 8
zeta11251	Проводник заземляющий П-500 S=16 мм (с одним након.)	16мм ²	500	1 / 8
zeta11226	Проводник заземляющий П-550 S=6 мм (с двумя након.)	6мм ²	550	2 / 5
zeta11290	Проводник заземляющий П-600 S=16 мм (с двумя након.)	16мм ²	600	2 / 8
zeta11228	Проводник заземляющий П-650 S=6 мм (с двумя након.)	6мм ²	650	2 / 5
zeta11229	Проводник заземляющий П-700 S=6 мм (с двумя након.)	6мм ²	700	2 / 5
zeta11230	Проводник заземляющий П-750 S=6 мм (с двумя након.)	6мм ²	750	2 / 5
zeta11252	Проводник заземляющий П-800 S=16мм (с одним након.)	16мм ²	800	1 / 8
zeta11287	Проводник заземляющий П-800 S=16мм (с двумя након.)	16мм ²	800	2 / 8
zeta11232	Проводник заземляющий П-800 S=6 мм (с двумя након.)	6мм ²	800	2 / 5
zeta11271	Проводник заземляющий П-800 S=25мм (с одним након.)	25мм ²	800	1 / 8
zeta11234	Проводник заземляющий П-900 S=6 мм (с двумя након.)	6мм ²	900	2 / 5
zeta11211	Проводник заземляющий П-1000 S=6 мм (с двумя након.)	6мм ²	1000	2 / 5
zeta11282	Проводник заземляющий П-1000 S=25мм (с двумя након.)	25мм ²	1000	2 / 8
zeta11253	Проводник заземляющий П-1000 S=16мм (с одним након.)	16мм ²	1000	1 / 8
zeta11288	Проводник заземляющий П-1000 S=16мм (с двумя након.)	16мм ²	1000	2 / 8
zeta11214	Проводник заземляющий П-1500 S=6 мм (с двумя након.)	6мм ²	1500	2 / 5